

ВОПРОС

Наша организация оказывает услуги по предоставлению спецтехники согласно заявок.

1) У нас зарегистрирован ОПО с подъемными сооружениями, но мы их не используем, использует заказчик. Можем ли мы исключить ОПО из

Государственного реестра ОПО?

2) В новых правилах ПС нет понятия производитель работ, его ответственность, всё возложено на эксплуатирующую организацию. Но мы не ведем работы ПС.

3) Вышестоящая организация требует при выделении 1ППУА-1600/100 на объекты заказчика - наличие помощника машиниста ППУ, обученного ответственного за безопасное производство работ. Рекомендуются ли это какими-либо документами?

ОТВЕТ

1) Исключение объекта из государственного реестра производится на основании заявления эксплуатирующей организации его организации федеральным органом исполнительной власти в случаях:

- а) ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации;
- б) утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- в) предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации изменения критериев отнесения объектов к категории опасных производственных)

2) ФНП раскрывают содержание терминов: эксплуатация и эксплуатирующая организация.

Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя в общем случае использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

Эксплуатирующая организация - юридическое или физическое лицо, осуществляющее эксплуатацию ПС, входящего в состав ОПО, и владеющее им на праве собственности или ином законном основании.

Ваше предприятие, владея на праве собственности или ином законном основании подъемными сооружениями, производя их хранение, техническое обслуживание и ремонт, является эксплуатирующей организацией.

При выделении спецтехники по заявкам другим предприятиям в заявках должны быть

указаны Ф.И.О. специалиста, ответственного за производство работ, и стропальщиков, а не производитель работ.

3) Для безопасной эксплуатации ППУА 1600/100 необходим обслуживающий персонал из 2-х человек:

оператор-машинист, обладающий квалификационным разрядом не менее 5-го;

помощник оператора-машиниста, обладающий квалификационным разрядом не менее 3-го.

К обслуживанию установки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по специальной программе и имеющие удостоверение на право обслуживания установки.

Данное требование содержится в Руководстве по эксплуатации ППУА 1600, разработанном заводом-изготовителем ППУА.